

[Retour au sommaire](#)

[e42-creeer\\_banque\\_questions.swf](#)

# Questions CLOZE à réponses intégrées

Auteur : Michel Piou

Télécharger cette partie en [PDF](#)

Ce type de question est très flexible. Les questions se composent d'un texte (en format Moodle) dans lequel on peut intégrer des questions à choix multiples, à réponses courtes ou à réponses numériques.<sup>1)</sup>

## 1) Exemple de question Close à réponse numérique

Dans l'exemple ci-dessous, l'étudiant doit fournir deux valeurs numériques

Texte de la question :

Calculer la somme  $i(t) = 5.\cos(1000.t + 0,5) + 3.\cos(1000.t - 1)$   $i(t) = \{1:NUMERICAL:=6.01:0.2\#Oui$   
la bonne réponse est 6.01}  $\cos(1000*t + \{1:NUMERICAL:=0.39468:0.02\#La\ bonne\ réponse\ est +$   
 $0.395\}$  )

Règles de syntaxe :



Ce que voit l'étudiant :



## 2) Exemple de question Close à réponse choix multiple

Dans l'exemple ci-dessous, l'étudiant doit fournir deux valeurs numériques

Texte de la question :

Calculer la somme  $i(t) = 5.\cos(1000.t + 0,5) + 3.\cos(1000.t - 1)$   $i(t) =$   
 $\{1:MULTICHOICE:=6.01\#Bien\sim\%50\%5.51\#peu\ précis\sim8.00\#non\ les\ sinusoïdes\ sont\ déphasées$

}\*cos(1000\*t + {1: MULTICHOICE:=0.39468#Bien~%50%0.4502#peu précis~5.000#non les phases ne s'additionnent pas } )

**Règles de syntaxe :**



**Ce que voit l'étudiant :**



### 3) Exemple de question Close à réponse courte

*Dans l'exemple ci-dessous, l'étudiant doit compléter les cases*

**Texte de la question :**

Énoncer le théorème de superposition pour les courants **On pourrait écrire la même chose pour les tensions** Dans un réseau électrique{1:SHORTANSWER:=linéaire#bonne réponse~=linéaire# linéaire ~\*#revoir le cours }, le courant dans une branche quelconque est égal à la {1:SHORTANSWER:=somme ~\*#revoir le cours } {1:SHORTANSWER:=algébrique ~\*#revoir le cours } des courants obtenus dans cette branche sous l'effet de chacune des {1:SHORTANSWER:=sources ~\*#revoir le cours } {1:SHORTANSWER:=indépendantes ~\*#revoir le cours } prise isolément, toutes les autres ayant été remplacées par leur {1:SHORTANSWER:=résistance ~=impédance~=impédance#impédance~\*#revoir le cours} {1:SHORTANSWER:=interne~\*#revoir le cours}

**Règles de syntaxe :**



**Ce que voit l'étudiant :**



1)

Si le texte de la question est rédigé avec un traitement de texte (par exemple Word ), puis copié/collé dans l'éditeur de texte Moodle, il peut être utile de nettoyer le code HTML avec l'icône

From:

<https://wiki.univ-nantes.fr/> - **Wiki**

Permanent link:

[https://wiki.univ-nantes.fr/doku.php?id=moodle:didacticiel:e42-creer\\_banque\\_questions&rev=1331646479](https://wiki.univ-nantes.fr/doku.php?id=moodle:didacticiel:e42-creer_banque_questions&rev=1331646479)

Last update: **2012/03/13 14:47**

