

[Retour au sommaire](#)

[e42-creer_banque_questions.swf](#)

Questions CLOZE à réponses intégrées

Auteur : Michel Piou

Télécharger cette partie consacrée aux questions cloze en [PDF](#)

Ce type de question est très flexible. Les questions se composent d'un texte (en format Moodle) dans lequel on peut intégrer des questions à choix multiples, à réponses courtes ou à réponses numériques.¹⁾

1) Exemple de question Close à réponse numérique

Dans l'exemple ci-dessous, l'étudiant doit fournir deux valeurs numériques

Texte de la question :

Calculer la somme $i(t) = 5.\cos(1000.t + 0,5) + 3.\cos(1000.t - 1)$ $i(t) = \{1:NUMERICAL:=6.01:0.2\#Oui$
 $\{1:NUMERICAL:=0.39468:0.02\#La\ bonne\ réponse\ est\ +$
 $\{0.395\}$)

Règles de syntaxe :



Ce que voit l'étudiant :



2) Exemple de question Close à réponse choix multiple

Dans l'exemple ci-dessous, l'étudiant doit fournir deux valeurs numériques

Texte de la question :

Calculer la somme $i(t) = 5.\cos(1000.t + 0,5) + 3.\cos(1000.t - 1)$ $i(t) =$

{1: MULTICHOICE: =6.01#Bien~%50%5.51#peu précis~8.00#non les sinusoïdes sont déphasées } *cos(1000*t + {1: MULTICHOICE: =0.39468#Bien~%50%0.4502#peu précis~5.000#non les phases ne s'additionnent pas })

Règles de syntaxe :



Ce que voit l'étudiant :



3) Exemple de question Close à réponse courte

Dans l'exemple ci-dessous, l'étudiant doit compléter les cases

Texte de la question :

Enoncer le théorème de superposition pour les courants **On pourrait écrire la même chose pour les tensions** Dans un réseau électrique {1: SHORTANSWER: =linéaire#bonne réponse~=linéair# linéaire ~*#revoir le cours }, le courant dans une branche quelconque est égal à la {1: SHORTANSWER: =somme ~*#revoir le cours } {1: SHORTANSWER: =algébrique ~*#revoir le cours } des courants obtenus dans cette branche sous l'effet de chacune des {1: SHORTANSWER: =sources ~*#revoir le cours } {1: SHORTANSWER: =indépendantes ~*#revoir le cours } prise isolément, toutes les autres ayant été remplacées par leur {1: SHORTANSWER: =résistance ~ =impédance~ =impédence#impédance~*#revoir le cours} {1: SHORTANSWER: =interne~*#revoir le cours}

Règles de syntaxe :



Ce que voit l'étudiant :



1)

Si le texte de la question est rédigé avec un traitement de texte (par exemple Word), puis copié/collé dans l'éditeur de texte Moodle, il peut être utile de nettoyer le code HTML avec l'icône

From:

<https://wiki.univ-nantes.fr/> - **Wiki**

Permanent link:

https://wiki.univ-nantes.fr/doku.php?id=moodle:didacticiel:e42-creer_banque_questions&rev=1609860910

Last update: **2021/01/05 16:35**

